

Электростанции в шумозащитном кожухе серии ГБЗ и ГДЗ

Однофазные и трехфазные электростанции этой серии отличаются шумозащитным кожухом, обеспечивающим снижение шумовой нагрузки до 70 дБ.

Все электростанции этой серии включают в стандартную комплектацию:

- Пониженную вибрацию и плавную работу двигателя
 - Современные генераторы бесщеточного типа
 - Систему электрического запуска (стартер)
 - Защиту от короткого замыкания
 - Увеличенный топливный бак, обеспечивающий как минимум 7 часов непрерывной работы
 - Автоматический AVR регулятор, обеспечивающий стабильные выходные характеристики электроэнергии
 - Датчик уровня масла с аварийной сигнализацией
- ручку на 4 надежных колесиках



Дополнительно можно заказать:

- Устройство дистанционного запуска на расстоянии до 200 м
- Систему предпускового подогрева двигателя (для дизельного двигателя)
- Устройство автоматического ввода резерва – включает генератор автоматически при потере напряжения в основной сети (для дизельного двигателя)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: eng@nt-rt.ru

www.eneral.nt-rt.ru

Электростанции в шумозащитном кожухе серии ГБЗ и ГДЗ

	Модель	ГБЗ-4.5-1 Б	ГБЗ-5-3 Б	ГДЗ-2.8-1 Б	ГДЗ-4-1 Б	ГДЗ-4.5-1 Б	ГДЗ-4-3 Б	ГДЗ-4.5-3 Б	
Генератор	Кол-во фаз	1	3	1	1	1	3	3	
	Максимальная мощность, кВт	5,0	5,5	3,1	4,6	5,0	4,6	5,0	
	Номинальная мощность, кВт	4,5	5,0	2,8	4,2	4,5	4,2	4,5	
	Cos φ	1	0,8	1	1	1	0,8	0,8	
	Напряжение, В	230	230/400	230	230	230	230/400	230/400	
	Сила тока номинальная, А	21,7	6,5	12,2	18,3	19,6	6,1	6,6	
	Выход пост. тока	12В – 8,3А (предназначен только для зарядки аккумуляторов)							
Двигатель	Марка двигателя	LT390	LT390	LA178	LA186	LA186FA	LA186	LA186FA	
	Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением							
	Номинальная мощность, л.с.	16	16	6	9	10	9	10	
	Рабочий объём, см ³	389	389	296	406	418	406	418	
	Расход топлива при 100% нагрузке, л/час	3,17	3,17	1,52	2,28	2,43	2,28	2,43	
	Топливо	неэтилированный бензин АИ-91			дизельное топливо				
	Масло	SAE 10W-30 эквивалентное классу SG, при t<-15°C использовать SAE 5W-30							
	Объем масла, л	1,1	1,1	1,1	1,65	1,65	1,65	1,65	
Автоотключение при низком уровне масла	есть								
Установка	Вместимость бака, л	16	16	16	16	16	16	16	
	Исполнение	закрытое на колесах							
	Система запуска	электростарт							
	Вес, кг	140	143	120	136	138	139	141	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1015x560x780			880x580x820	935x545x800			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: eng@nt-rt.ru
 www.enereal.nt-rt.ru